



Многоликый ток

- 
- Ток в металлах
 - Ток в электролитах
 - Ток в газах
 - Ток в вакууме
 - Ток в полупроводниках


Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля.



Ток в электролитах

Электролиты-вещества, обладающие ионной проводимостью; их называют проводниками второго рода – прохождение тока через них сопровождается переносом вещества. К электролитам относятся расплавы солей, оксидов или гидроксидов, а также (что встречается значительно чаще) растворы солей, кислот или оснований в полярных растворителях, например в воде. Известны и твердые электролиты .



Ток в растворах электролитов — это упорядоченное движение ионов.


Электрический ток в газах.



Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются диэлектриками, то есть не проводят электрического тока. Этим свойством объясняется, например, широкое использование воздуха в качестве изолирующего вещества. Принцип действия выключателей и рубильников как раз и основан на том, что размыкая их металлические контакты, мы создаем между ними прослойку воздуха, не проводящую ток.

Однако при определенных условиях газы могут становиться проводниками. Например, пламя, внесенное в пространство между двумя металлическими дисками (см. рисунок), приводит к тому, что гальванометр отмечает появление тока. Отсюда следует вывод: пламя, то есть газ, нагретый до высокой температуры, является проводником электрического тока.

Нагревание – не единственный способ превращения газа в проводник. Вместо пламени можно использовать ультрафиолет или рентгеновское излучение, а также альфа-частиц или электронов.



Электрический
разряд

Несамостоятельный

Самостоятельный

При нормальном
давлении

При пониженном
давлении

Искровой

Тлеющий

Коронный

Дуговой

Назад

Вперед


Коронный разряд

Коронный разряд — электрический разряд в газе, возникающий обычно при давлении не ниже атмосферного, если электрическое поле между электродами (в виде острых, тонких проводов) неоднородно. Ионизация и свечение газа в коронном



разряде происходят только в ограниченной области вблизи электродов (коронирующий слой). Коронный разряд может образовываться между проводниками высоковольтных линий электропередач, что приводит к значительным потерям энергии.

Искровой разряд.



При достаточно большой напряженности поля (около 3 МВ/м) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода.

Газ вблизи искры нагревается до высокой температуры и внезапно расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск.


Молния.

Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой искровой разряд в атмосфере.

Уже в середине 18-го века обратили внимание на внешнее сходство молнии с электрической искрой. Высказалось предположение, что грозовые облака несут в себе большие электрические заряды и что молния есть гигантская искра, ничем, кроме размеров, не отличающаяся от искры между шарами электрической машины. На это указывал, например, русский физик и химик Михаил Васильевич Ломоносов (1711-65), наряду с другими научными вопросами занимавшийся атмосферным электричеством. Это было доказано на опыте 1752-53 г. г. Ломоносовым и американским ученым Бенджамином Франклином (1706-90), работавшими одновременно и независимо друг от друга.

М. В. Ломоносов построил «громовую машину» - конденсатор, находившийся в его лаборатории и заряжавшийся атмосферным электричеством посредством провода, конец которого был выведен из помещения и поднят на высоком шесте. Во время грозы из конденсатора можно было рукой извлекать искры.





«Грозовая машина» в доме Г. В. Рихмана в 1753 г. (*h* — место, где стоял Рихман в момент удара молнии).


В истории физики были и печальные случаи. Так, в 1753 г. в Петербурге, от удара молнии погиб Г.В. Рихман, работавший вместе с Ломоносовым.

Б. Франклин во время грозы пустил на бечевке змея, который был снабжен железным острием; к концу бечевки был привязан дверной ключ. Когда бечевка намокла и сделалась проводником электрического тока, Франклин смог извлечь из ключа электрические искры, зарядить лейденские банки и проделать другие опыты, производимые с электрической машиной (Следует отметить, что такие опыты чрезвычайно опасны, так как молния может ударить в змей, и при этом большие заряды пройдут через тело экспериментатора в Землю.

Таким образом, было показано, что грозовые облака действительно сильно заряжены электричеством.



Разные части
грозового облака
несут заряды
различных знаков.
Чаще всего
нижняя часть
облака
(отраженная к
Земле) бывает
заряжена
отрицательно, а
верхняя –
положительно.



Поэтому, если два
облака
сближаются
разноименно
заряженными
частями, то между
ними
проскакивает
молния. Однако
грозовой разряд
может произойти
и иначе.


Проходя над Землей, грозовое облако создает на ее поверхности большие индуцированные заряды, и поэтому облако и поверхность Земли образуют две обкладки большого конденсатора. Разность потенциалов между облаком и Землей достигает огромных значений, измеряемых сотнями миллионов вольт, и в воздухе возникает сильное электрическое поле. Если напряженность этого поля делается достаточно большой, то может произойти пробой, т.е. молния, ударяющая в Землю.

Электрическая дуга

В 1802 году русский физик В.В. Петров (1761-1834) установил, что если присоединить к полюсам большой электрической батареи два кусочка древесного угля и, приведя угли в соприкосновение, слегка их раздвинуть, то между концами углей образуется яркое пламя, а сами концы углей раскалятся добела, испуская ослепительный свет.




Вольтамперная характеристика дуги носит совершенно своеобразный характер. В дуговом разряде при увеличении тока напряжение на зажимах дуги уменьшается, т.е. дуга имеет падающую вольтамперную характеристику.




Тлеющий разряд.

Существует ещё одна форма самостоятельного разряда в газах – так называемый тлеющий разряд. Для получения этого типа разряда удобно использовать стеклянную трубку длиной около полуметра, содержащую два металлических электрода .



Обычно этот заряд возникает при давлениях в газе значительно ниже атмосферного: 1–10 Па. Проведем опыт. Из стеклянной трубки 2 с электродами, подключенными к высоковольтному источнику тока 1, насосом 3 будем откачивать воздух.



Через некоторое время воздух, оставшийся в трубке, начнет испускать неяркий красно-малиновый свет. Используя вместо воздуха другие разреженные газы, можно наблюдать свечения и других оттенков. Разреженные водород и гелий, например, испускают сине-зеленый свет, а газ неон – красно-оранжевый. Трубки с этими газами, изогнутые в виде букв и других фигур, используют для изготовления светящихся надписей на магазинах, кинотеатрах и т. д.

Согласно многочисленным исследованиям, произведенным над молнией, искровой заряд характеризуется следующими примерными числами:

напряжение (U) между облаком и Землей 0,1 ГВ (гигавольт);

сила тока (I) в молнии 0,1 МА (мегаампер);

продолжительность молнии (t) 1 мкс (микросекунда);

диаметр светящегося канала 10-20 см.



Электрический ток в вакууме

Вакуумом называют очень разряженный газ, молекулы которого сталкиваются друг с другом реже, чем со стенками сосуда.

Носители тока в вакууме- электроны, вылетевшие вследствие эмиссии с поверхности углеродов.

Термоэлектронная эмиссия- испускание электронов с поверхности нагретых тел.

Вторичная электронная эмиссия-испускание электронов с поверхности тел, бомбардируемых заряженными частицами.



Трубка с магнитным управлением





ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА - устаревшее название ряда электронно-лучевых приборов для преобразования электрических сигналов, например, в видимые изображения (осциллографические, индикаторные электронно-лучевые трубки, кинескопы и др.), оптических изображений в электрические сигналы (телевизионные передающие трубки).

Электронно-лучевая трубка применяется в телевизорах, мониторах и др.

• Величина удельного сопротивления в полупроводнике


- промежуточная между величинами, характерными для металлов и хороших диэлектриков.
- Удельное сопротивление полупроводников очень убывает с повышением температуры.




- Типичными полупроводником является, например Ge
- На рис. показаны парно-электронные связи в кристалле германия и образование электронно-дырочной пары.

Область применения полупроводников

Полупроводниковые диоды обладают большой надежностью, но граница их применения от -70 до 125 С . Так как у точечного диода площадь соприкосновения очень мала, токи, которые могут выпрямлять такие диоды не больше 10-15 мА. И их используют в основном для модуляции колебаний высокой частоты и для измерительных приборов. Для любого диода существуют некоторые предельно допустимые пределы прямого и обратного тока, зависящих от прямого и обратного напряжения и определяющие его выпрямляющие и прочностные свойства.



Транзисторы , как и диоды, чувствительны к температуре и перегрузке и проникающим излучением. Транзисторы в отличие от радиоламп сгорают от неправильного подключения.

The background features a complex pattern of glowing blue, semi-transparent lines that swirl and loop around each other, creating a sense of motion and depth against a dark, almost black background. The lines vary in thickness and brightness, with some appearing as thin, delicate threads and others as thick, vibrant ribbons.

Электрический ток в различных видах проводников многолик и разнообразен. Он может быть создан практически любыми свободными носителями электрического заряда. Человек исследовал это явление очень подробно и научился использовать созданное природой себе во благо, поэтому область применения свойств электрического тока в различных средах широка и разнообразна.

Работу выполнил Костенко Валерий,
учащийся 11а класса МОУ «Палласовская
СОШ №11»

Руководитель Каширина И. В., учитель
физики и информатики МОУ
«Палласовская СОШ №11»