

## Лекция 2.

Тема: Таблица истинности. Основные логические тождества.

**Цель:** Определить структуру таблицы истинности, рассмотреть основные логические тождества.

## 2. Определение высказывания. Таблица истинности для высказываний

### Определение 1

Переменная  $A$ , принимающая два значения –  $0$  или  $1$ , называется *логической* (или *булевой*) переменной.

Обозначаться логические переменные будут заглавными латинскими буквами с индексами или без них:

$A, B, X, Y, A_2, C_3, \dots$

## Порядок действий

1) Однотипные операции выполняются в порядке их следования.

Например,

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D = (((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D)$$

2) Отрицание подразумевает скобки.

3) Конъюнкция связывает сильнее, чем дизъюнкция.

Например,

$$A \vee B \wedge C = A \vee (B \wedge C)$$

4) Дизъюнкция связывает сильнее, чем импликация.

Например,

$$A \wedge B \vee C \rightarrow D = ((A \wedge B) \vee C) \rightarrow D$$

5) Импликация связывает сильнее, чем эквивалентность.

Например,

$$A \leftrightarrow B \rightarrow C = A \leftrightarrow (B \rightarrow C)$$

# Примеры

- 1) Избавиться от лишних скобок

$$((A \rightarrow (B \vee C)) \rightarrow (\overline{AB} \leftrightarrow C))$$

- Ответ

$$A \rightarrow B \vee C \rightarrow (\overline{AB} \leftrightarrow C)$$

- 2) Расставить порядок действий

$$\underset{5}{A}(\underset{1}{B} \vee \underset{1}{C}) \underset{7}{\leftrightarrow} \overline{\underset{2}{A}\underset{3}{C}} \underset{4}{\rightarrow} \underset{6}{B} \underset{6}{\rightarrow} \underset{6}{C}$$

Если высказывание  $F$  построено из логических переменных

$A_1, A_2, \dots, A_n$ , то будем обозначать это высказывание:

$$F = F(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

**Теорема**

Наборов длины  $n$  из  $0$  и  $1$  существует  $2^n$

**Определение 2**

Таблица истинности для высказывания  $F(A_1, A_2, \dots, A_n)$  имеет вид

$A_1$	$A_2$	...	$A_{n-1}$	$A_n$	$F(A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n)$
0	0	...	0	0	$F(0, 0, \dots, 0, 0)$
0	0	...	0	1	$F(0, 0, \dots, 0, 1)$
...	...	...	...	...	...
1	1	...	1	0	$F(1, 1, \dots, 1, 0)$
1	1	...	1	1	$F(1, 1, \dots, 1, 1)$



# 3. Равносильные высказывания.

## Определение 1

Высказывания  $F(A_1, A_2, \dots, A_n)$  и  $G(A_1, A_2, \dots, A_n)$  называются *равносильными* (или просто *равными*), если для любого набора  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  имеет место равенство:

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

Обозначим  $F(A_1, A_2, \dots, A_n) = G(A_1, A_2, \dots, A_n)$

Другими словами, два высказывания равны, если у них совпадают таблицы истинности.

# Примеры

$$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$$

## Доказательство

A	B	$A \rightarrow B$	$\bar{A} \vee B$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

# Основные логические тождества

Идемпотентные законы:

$$1) A \vee A = A$$

$$2) A \wedge A = A$$

Коммутативные законы:

$$3) A \vee B = B \vee A$$

$$4) A \wedge B = B \wedge A$$

$$5) A \leftrightarrow B = B \leftrightarrow A$$

Ассоциативные законы:

$$6) A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$$

$$7) A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$$

$$8) A \leftrightarrow (B \leftrightarrow C) = (A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C$$



Дистрибутивные законы:

$$9) A(B \vee C) = AB \vee AC$$

$$10) A \vee (BC) = (A \vee B)(A \vee C)$$

Законы Моргана:

$$11) \overline{A \cdot B} = \overline{A} \vee \overline{B}$$

$$12) \overline{A \vee B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Закон двойного отрицания:

$$13) \overline{\overline{A}} = A$$

Закон противоречия:

$$14) A \cdot \overline{A} = 0$$

Закон исключенного третьего:

$$15) A \vee \overline{A} = 1$$

Без названия:

$$16) A \leftrightarrow B = AB \vee \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$17) A \rightarrow B = \overline{A} \vee B$$

## Законы поглощения:

$$16) A \vee AB = A$$

Доказательство

$$A \vee AB = A \cdot (1 \vee B) = A \cdot 1 = A$$

$$17) A \vee \overline{A}B = A \vee B$$

Доказательство

$$A \vee \overline{A}B = (A \vee \overline{A})(A \vee B) = 1 \cdot (A \vee B) = A \vee B$$

$$18) A \cdot (\overline{A} \vee B) = AB$$

$$19) A \cdot (A \vee B) = A$$

## Тождества, содержащие константы:

$$A \vee 0 = A$$

$$A \vee 1 = 1$$

$$A \wedge 0 = 0$$

$$A \wedge 1 = A$$

$$A \rightarrow 0 = \bar{A}$$

$$A \rightarrow 1 = 1$$

$$0 \rightarrow A = 1$$

$$1 \rightarrow A = A$$

$$A \leftrightarrow 0 = \bar{A}$$

$$A \leftrightarrow 1 = A$$

- **Вопросы:**
- Перечислить порядок действий в высказываниях.
- Сколько строк содержит таблица истинности для высказывания с 5 логическими переменными?