

**БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ. СВЯЗЬ
БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ С
ФОРМУЛАМИ АЛГЕБРЫ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ.**

Булевы функции

Определение: Функциями алгебры логики (или булевыми функциями называются функции $f: E^n \rightarrow E$, где $E = \{0, 1\}$.
Если

X_1
 $\beta(X_1) = \begin{cases} 1, & \text{если } X_1 \text{ - истинно} \\ 0, & \text{если } X_1 \text{ - ложно} \end{cases} \Rightarrow x_1 = \beta(X_1)$ - булева переменная:

$\beta(A)$	$\beta(B)$	$\beta(\bar{A})$	$\beta(A \vee B)$	$\beta(A \oplus B)$	$\beta(A \rightarrow B)$	$\beta(A \wedge B)$
0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1

Причем, $\beta(A \vee B) = \beta(A) \vee \beta(B)$, где $(A \vee B)$ - дизъюнкция высказывания, а $\beta(A) \vee \beta(B)$ - дизъюнкция булевых функций.

Лемма 1. Для любых высказываний A и B :

$$\beta(\neg A) = \neg \beta(A)$$

$$\beta(A \vee B) = \beta(A) \vee \beta(B)$$

$$\beta(A \wedge B) = \beta(A) \wedge \beta(B)$$

$$\beta(A \rightarrow B) = \beta(A) \rightarrow \beta(B)$$

$$\beta(A \equiv B) = \beta(A) \equiv \beta(B)$$

Каждая формула логики высказываний канонически (естественным образом) порождает булеву функцию.

$$\beta((X_1 \vee X_2) \rightarrow X_1) = (\beta(X_1) \vee \beta(X_2)) \rightarrow \beta(X_1) = (x_1 \vee x_2) \rightarrow x_1$$

1. Связь булевых функций с формулами алгебры высказываний

Теорема 1. Всякая формула алгебры высказываний естественным образом (канонически) порождает некоторую булеву функцию, т.е. если A - некоторая формула, в которую входят высказывательные переменные X_1, \dots, X_n и только они, тогда канонически порожденная булева функция $a(x_1, x_2, \dots, x_n) = \beta(A)$, где $x_i = \beta(X_i)$

Доказательство: проведем методом математической индукции по $n(A)$ - количеству символов в слове A . Минимальное количество символов в формуле равно 1, т.к. пустое множество не является формулой.

Пусть $n(A) = 1, \Rightarrow A = X_i$ - высказывательная переменная, $\beta(X_i) = x_i$.

Пусть нам известно, что для всех формул у которых $n(A) \leq k$, где $k \in N$ утверждение теоремы 1 истинно. Докажем, что для формул, у которых $n(A) = k + 1$, оно тоже будет истинно.

Возьмем произвольную формулу F , у которой $(k + 1)$ символов. Тогда $F = \neg A$, или $F = A \vee B$, или $F = A \wedge B$, или $F = A \rightarrow B$. Формулы A и B содержат меньше символов, чем формула F , т.е. $n(A) \leq k$ и $n(B) \leq k$, но для этих формул утверждение теоремы 1 истинно. Согласно индуктивному предположению формулы A и B канонически порождают булевы функции соответственно $a(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $b(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Так для $F = \neg A$, то согласно утверждению леммы 1 имеем:

$$\beta(F) = \beta(\neg A) = \neg \beta(A) = \neg a(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Аналогично показывается это утверждение для остальных случаев. \square

1. Связь булевых функций с формулами алгебры высказываний

Пример.

$$F = \neg X_1 \vee X_2$$

$$f(x_1, x_2) = \neg x_1 \vee x_2$$

Верна и обратная теорема.

Теорема 2. Для любой булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ существует высказывательная формула F , в которую входят высказывательные переменные X_1, X_2, \dots, X_n , канонически порождающая функцию f .

3. Способы представления булевых функций.

- 1) Задание булевых функций формулами.
- 2) Табличное задание.
- 3) Геометрическое задание.

Множество наборов I_f значений переменных, на которых функция принимает значение 1, называется множеством истинности булевой функции. Порядок множества I_f называется весом б.ф. и обозначается $\|f\|$.

Для любых f и g выполнено:

$$I_{\bar{f}} = V_n \setminus I_f, \quad I_{f \cdot g} = I_f \cap I_g, \quad I_{f \vee g} = I_f \cup I_g$$

$$\|\bar{f}\| = 2^n - \|f\|, \quad \|f \vee g\| = \|f\| + \|g\| - \|f \cdot g\|, \quad \|f \oplus g\| = \|f\| + \|g\| - 2 \cdot \|f \cdot g\|$$

Геометрическое задание б.ф. от n переменных – это изображение n -мерного куба со множеством вершин V_n , в котором выделены вершины множества I_f .

Графическое задание б.ф. реализуется неориентированным графом со множеством вершин I_f , в котором ребрами соединены соседние пары наборов.

- 4) В виде канонических форм. К каноническим формам относят СДНФ, СКНФ, АНФ.
- 5) В виде многочлена над полем действительных чисел.

Данное представление можно получить, используя равенства:

$$x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2 - x_1 \cdot x_2, \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2, \quad x_1 \oplus x_2 = x_1 + x_2 - 2 \cdot x_1 \cdot x_2, \quad \bar{x} = 1 - x.$$

Теорема 3. Любая б.ф. однозначно представляется в виде действительного полинома, все коэффициенты которого являются целыми числами, а каждая переменная входит в полином в степени не выше первой.

1) Спектральное представление.

Поставим в соответствие двоичному вектору $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in V_n$ линейную б.ф. $(a, x) = a_1 \cdot x_1 \oplus \dots \oplus a_n \cdot x_n$ и определим на V_n функцию $(-1)^{(a,x)}$ с действительными значениями:

$$(-1)^{(a,x)} = \begin{cases} 1, & (a,x) = 0 \\ -1, & (a,x) = 1 \end{cases}$$

Теорема 4 (о разложении в ряд Фурье). Для любой б.ф. имеется единственное разложение вида

$$f(x) = 2^{-n} \cdot \sum_{a \in V_n} c_a^f \cdot (-1)^{(a,x)},$$

, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in V_n$ и коэффициенты c_a^f являются целыми

числами, определяемыми равенствами:

$$c_a^f = \sum_{x \in V_n} f(x) \cdot (-1)^{(a,x)}$$

Вектор коэффициентов $C(f) = (c_a^f)$, $a \in V_n$ называется спектром Фурье, а его координаты-коэффициентами Фурье б.ф. $f(x)$. Преобразование вектора табличного задания б.ф. $f(x)$ в спектр Фурье называют преобразованием Фурье б.ф. $f(x)$. Это преобразование задается матрицей H_{2^n} , называемой матрицей Адамара.

Наряду с б.ф. $f(x)$ рассматривают ее действительно-значный аналог $fd(x)$ где: $fd(x) = (-1)^{f(x)}$.

Преобразование вектора табличного задания функции $f(x)$ с помощью матрицы H_{2^n} называется преобразованием Адамара -Уолша б.ф. $f(x)$. Получаемый вектор коэффициентов $Z(f) = (z_a^f)$, $a \in V_n$, наз. спектром Уолша, а его координаты-коэффициентами Уолша б.ф. $f(x)$:

Спектры Фурье и Уолша всякой б.ф. взаимосвязаны.

Теорема 5. Для всякой б.ф. $f(x)$ и любого $a \in V_n$,

$$z_a^f = \begin{cases} -2 \cdot c_a^f, & a \neq 0 \\ 2^n - 2 \cdot c_a^f, & a = 0 \end{cases}$$

4. Разложение булевых функций по переменным

Определение: Булева функция существенно зависит от переменной x_i , если существует такой набор значений $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$, что

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

В этом случае переменная x_i называется существенной, в противном случае – несущественной (фиктивной).

Используем далее обозначение $x^\sigma = \begin{cases} \bar{x}, & \sigma = 0 \\ x, & \sigma = 1 \end{cases}$, $1^\sigma = \begin{cases} 0, & \sigma = 0 \\ 1, & \sigma = 1 \end{cases}$, $0^\sigma = \begin{cases} 1, & \sigma = 0 \\ 0, & \sigma = 1 \end{cases}$

Теорема 6. (о разложении функции по переменным). Для каждой $f: E^n \rightarrow E$, где $E = \{0, 1\}$, при любом $m = 1, 2, \dots, n$ справедливо представление:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \in V_m} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$$

Доказательство. Покажем, что левая и правая части равенства из условия теоремы принимают равные значения при произвольном наборе значений переменных (a_1, \dots, a_n) .

Левая часть равна $f(a_1, \dots, a_n)$. Правая часть равна

$$\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \in V_m} a_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot a_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, a_{m+1}, \dots, a_n)$$

Так как $a_i^{\sigma_i} = 1$ тогда и только тогда, когда $a_i = \sigma_i$, $i = 1, 2, \dots, m$, то слагаемые, соответствующие наборам $(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \neq (a_1, \dots, a_m)$, равны 0, а слагаемое, соответствующее набору $(\sigma_1, \dots, \sigma_m) = (a_1, \dots, a_m)$, равно $f(a_1, \dots, a_n)$. \square

Следствие 1 (разложение б.ф. по одной переменной):

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = x_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) \vee \overline{x_n} \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$$

Если f не равна константе 0, то справедливо:

Следствие 2: (разложение б.ф. по всем переменным)

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in V_n \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}$$

Данное представление называют совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) функции $f(x_1, \dots, x_n)$, а двойственную формулу, получаемую взаимной заменой констант $0 \leftrightarrow 1$ и операций $\wedge \leftrightarrow \vee$, - совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ).

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in V_n \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0}} (x_1^{\overline{\sigma_1}} \vee \dots \vee x_n^{\overline{\sigma_n}})$$

Следствие 3. Каждая б.ф. представима в виде формулы через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию.

Доказательство. Для функции $f(x_1, \dots, x_n)$, отличной от константы 0, утверждение вытекает из теоремы 6. Для $f=0$ справедливо: $f = x \cdot \overline{x}$. \square

Теорема 7 (И. И. Жегалкин). Каждая б.ф. однозначно представима многочленом по mod2:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\{i_1 \dots i_s\} \subseteq \{1 \dots n\}} \oplus \alpha_{i_1 \dots i_s} \cdot x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_s}$$

Так как число таких многочленов от n переменных совпадает с числом различных б.ф., то представление функции полиномом единственно. \square

Это представление называется многочленом Жегалкина или Алгебраической нормальной формой (АНФ).

5. Полнота и замкнутость системы функций

Система функций $P = \{f_1, \dots, f_s, \dots\}$ из P_2 называется (функционально) полной, если любая б.ф. представима формулой над P . Следующая теорема связывает полноту одних систем с полнотой других систем.

Теорема 8. Пусть система $P = \{f_1, f_2, \dots\}$ из P_2 полна и каждая ее функция выражается формулой над системой $Q = \{q_1, q_2, \dots\}$. Тогда система Q полна.

Доказательство. Произвольная б.ф. h в силу полноты системы P выражается суперпозицией функций над P .

$$h = C[f_1, \dots, f_s, \dots]$$

По условию теоремы каждая из функций системы P является в свою очередь суперпозицией функций из Q .

$$f_1 = C_1[q_1, q_2, \dots], f_2 = C_2[q_1, q_2, \dots], \dots$$

В формуле для h исключаем вхождения функций из системы P , заменяя их формулами над Q . В результате получаем:

$$h = C[C_1[q_1, q_2, \dots], C_2[q_1, q_2, \dots], \dots] = C[q_1, q_2, \dots]. \quad \square$$

Примеры полных систем функций:

1. Система P_2 .
2. Система $P = \{\bar{x}, x_1 \cdot x_2, x_1 \vee x_2\}$, полнота этой системы следует из следствия 2.
3. Система $\{\bar{x}, x_1 \cdot x_2\}$ - ее полнота вытекает из примера 2 и теоремы 8, так как $x_1 \vee x_2 = \overline{\overline{x_1 \cdot x_2}}$
4. Система $\{\bar{x}, x_1 \vee x_2\}$ - ее полнота следует из примера 3 и теоремы 8, так как $x_1 \cdot x_2 = \overline{\overline{x_1 \vee x_2}}$
5. Система $\{x_1 / x_2\}$ - ее полнота следует из примера 3 и теоремы 8, так как
$$x / x = \bar{x} \vee \bar{x} = \bar{x} ; (x_1 / x_2) / (x_1 / x_2) = \overline{\overline{x_1 \vee x_2}} = x_1 \cdot x_2$$
6. Система $\{x, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$ - ее полнота следует из примера 3 и теоремы 8, так как
$$\bar{x}_1 = x_1 \oplus 1$$